



Инструкция для пользователей цифровых декодеров DVB-C Receiver

Определение типа антенны

1. В режиме просмотра переключитесь на канал ТСВ, нажмите кнопку «OK», ниже списка каналов найдите строку «Частота» и перепишите ее значение.

2. Найдите это значение в таблице частот в строке «Частота 3». Соответствующий столбец (в котором будет найдено это значение) и будет содержать все частоты, необходимые для настройки Вашего декодера.

Так, например, если «Частота 3» равна 615,500, значит тип вашей антенны 2030, а частоты для настройки Вашего декодера – все значения в данном столбце.

Ручная настройка декодера без выполнения сброса до заводских настроек

Если в столбце частот Вашего типа антенны отсутствует частота NIT, или Вы хотите оставить настройки Вашего декодера неизменными, то:

- Войдите в Основное меню декодера (кнопка «MENU» на пульте ДУ).

- В разделе «Настройка» выберите пункт «Ручной поиск» и введите с помощью кнопок пульта «Частоту 1» в строки «Начальная частота» и «Конечная частота», подтвердите параметр нажатием кнопки «OK».

Убедитесь, что NIT-поиск выключен и в меню декодера выберите пункт «Выбрать» (по окончании поиска появится информация о количестве найденных ТВ и радиoproграмм, а индикатор выполнения заполнится и покажет 100%).

- Далее повторите аналогичные действия для «Частот 2, 12, 13, 14, 15», согласно типу используемой антенны (см. соответствующий столбец таблицы*).

- Для выхода в режим просмотра дважды нажмите кнопку «EXIT» на пульте ДУ. Настройка завершена.

Если Вам не удалось выполнить настройку, то необходимо произвести следующие шаги:

- Войдите в основное меню декодера (кнопка «MENU» на пульте ДУ).

- В разделе «Настройка системы» выберите пункт «Другие настройки».

- В появившейся таблице выберите строку «Заводские установки» и нажмите «OK». После появления надписи

«Это действие вызовет удаление всех программ. Продолжить?» подтвердите выбор нажатием кнопки «OK».

Далее, в зависимости от типа Вашей антенны, необходимо воспользоваться ручной или авто-настройкой.

Автоматическая настройка декодера

(Параметры в строке «Скорость[kBps]» и «Модуляция» должны быть 6900 и QAM64 соответственно. Если необходимо, измените их)

Если «Частота 3» равна 194,000 то:

- В появившемся диалоговом окне «Список программ пуст, начать авто-поиск?» нажмите «OK».

- После входа в меню авто-поиска введите частоту 242,000, затем в меню декодера выберите пункт «Выбрать» - настройка всех программ произойдет автоматически (по окончании поиска появится информация о количестве найденных ТВ и радиoproграмм, а индикатор выполнения заполнится и покажет 100%).

- Для выхода в режим просмотра дважды нажмите кнопку «EXIT» на пульте ДУ. Настройка завершена.

Ручная настройка декодера

(Параметры в строке «Скорость[kBps]» и «Модуляция» должны быть 6900 и QAM64 соответственно. Если необходимо, измените их)

1. Если в столбце частот Вашего типа антенны присутствует частота NIT, то:

- В появившемся диалоговом окне «Список программ пуст, начать авто-поиск?» нажмите «Отмена».

- В разделе «Настройка» выберите пункт «Ручной поиск» и введите с помощью кнопок пульта частоту NIT в строки «Начальная частота» и «Конечная частота», подтвердите параметр нажатием кнопки «OK».

Убедитесь, что NIT-поиск включен, затем в меню декодера выберите пункт «Выбрать». (по окончании поиска появится информация о количестве найденных ТВ и радиoproграмм, а индикатор выполнения заполнится и покажет 100%).

- Для выхода в режим просмотра дважды нажмите кнопку «EXIT» на пульте ДУ. Настройка завершена.

2. Если в столбце частот Вашего типа антенны отсутствует частота NIT, то:

- В появившемся диалоговом окне «Список программ пуст, начать авто-поиск?» нажмите «Отмена».

- В разделе «Настройка» выберите пункт «Ручной поиск» и введите с помощью кнопок пульта в строку «Начальная частота» - «Частоту 12», а в строку «Конечная частота» - «Частоту 11», подтвердите параметр нажатием кнопки «OK». Убедитесь, что NIT-поиск выключен и в меню декодера выберите пункт «Выбрать» (по окончании поиска появится информация о количестве найденных ТВ и радиoproграмм, а индикатор выполнения заполнится и покажет 100%).

- Для выхода в режим просмотра дважды нажмите кнопку «EXIT» на пульте ДУ. Настройка завершена.



Инструкция для пользователей цифровых декодеров Deho

Определение типа антенны

1. В режиме просмотра (на любом канале) нажмите красную кнопку - на экране появится таблица частот. Перепишите эти данные, выберите наименьшее значение частоты (обычно первое сверху), либо переключитесь на канал TCB, войдите в «Меню», «Менеджер каналов», «Редактирование». Справа найдите строку «Частота» и перепишите ее значение.

2. Найдите это значение в таблице частот в строке «**Частота 3**». Соответствующий столбец (в котором будет найдено это значение) и будет содержать все частоты, необходимые для настройки Вашего декодера.

Так, например, если «**Частота 3**» равна **615,500**, значит тип вашей антенны 2030, а частоты для настройки Вашего декодера – все значения в данном столбце.

Ручная настройка декодера без выполнения сброса до заводских настроек

Если в столбце частот Вашего типа антенны отсутствует частота NIT, или Вы хотите оставить настройки Вашего декодера неизменными, то:

- Войдите в Основное меню декодера (кнопка «MENU» на пульте ДУ).

- В разделе «Настройка» выберите пункт «Ручной поиск» и введите с помощью кнопок пульта «**Частоту 1**» в строки «Начальная частота» и «Конечная частота», подтвердите параметр нажатием кнопки «OK», затем нажмите красную кнопку на пульте ДУ (по окончании поиска появится информация о количестве найденных ТВ и радиoproграмм, а индикатор выполнения заполнится и покажет 100%).

- Далее повторите аналогичные действия для «**Частоты 2, 12, 13, 14, 15**» согласно типу используемой антенны (см. соответствующий столбец таблицы*).

- Для выхода в режим просмотра дважды нажмите кнопку «EXIT» на пульте ДУ. Настройка завершена.

Если Вам не удалось выполнить настройку, то необходимо произвести следующие шаги:

- Войдите в основное меню декодера (кнопка «MENU» на пульте ДУ).

- В разделе «Настройка системы» выберите пункт «Другие настройки».

- В появившейся таблице выберите строку «Заводские установки» и нажмите «OK». После появления надписи «Это действие вызовет удаление всех программ. Продолжить?» подтвердите выбор нажатием кнопки «OK».

Далее, в зависимости от типа Вашей антенны, необходимо воспользоваться ручной или авто-настройкой.

Автоматическая настройка декодера

(Параметры в строке «Скорость[kVps]» и «Модуляция» должны быть 6900 и QAM64 соответственно. Если необходимо, измените их)

Если «**Частота 3**» равна **194,000** то:

- В появившемся диалоговом окне «нет программ, авто-поиск?» нажмите «OK».

- После входа в меню авто-поиска введите частоту **242,000**, затем нажмите красную кнопку на пульте ДУ - настройка всех программ произойдет автоматически (по окончании поиска появится информация о количестве найденных ТВ и радиoproграмм, а индикатор выполнения заполнится и покажет 100%).

- Для выхода в режим просмотра дважды нажмите кнопку «EXIT» на пульте ДУ. Настройка завершена.

Ручная настройка декодера

(Параметры в строке «Скорость[kVps]» и «Модуляция» должны быть 6900 и QAM64 соответственно. Если необходимо, измените их)

1. Если в столбце частот Вашего типа антенны присутствует частота NIT, то:

- В появившемся диалоговом окне «нет программ, авто-поиск?» нажмите «Отмена».

- В разделе «Настройка» выберите пункт «Ручной поиск» и введите с помощью кнопок пульта **частоту NIT** в строки «Начальная частота» и «Конечная частота», подтвердите параметр нажатием кнопки «OK», затем нажмите зеленую кнопку на пульте ДУ (по окончании поиска появится информация о количестве найденных ТВ и радиoproграмм, а индикатор выполнения заполнится и покажет 100%).

- Для выхода в режим просмотра дважды нажмите кнопку «EXIT» на пульте ДУ.

Настройка завершена.

2. Если в столбце частот Вашего типа антенны отсутствует частота NIT, то:

- В появившемся диалоговом окне «нет программ, авто-поиск?» нажмите «Отмена».

- В разделе «Настройка» выберите пункт «Ручной поиск» и введите с помощью кнопок пульта в строку «Начальная частота» - «**Частоту 12**», а в строку «Конечная частота» - «**Частоту 11**», подтвердите параметр нажатием кнопки «OK», затем нажмите красную кнопку на пульте ДУ. (по окончании поиска появится информация о количестве найденных ТВ и радиoproграмм, а индикатор выполнения заполнится и покажет 100%).

- Для выхода в режим просмотра дважды нажмите кнопку «EXIT» на пульте ДУ. Настройка завершена.



Таблица частот для настройки программ цифрового кабельного ТВ

Частоты	Тип антенны											
	2451,5	2030	2277	1838	2033	1822	2050	2065	2129	2137	2278	2368
Частота 1	178,000	599,500	352,500	791,500	596,500	807,500	579,500	564,500	500,500	492,500	351,500	261,500
Частота 2	186,000	607,500	360,500	799,500	604,500	815,500	587,500	572,500	508,500	500,500	359,500	269,500
Частота 3	194,000	615,500	368,500	807,500	612,500	823,500	595,500	580,500	516,500	508,500	367,500	277,500
Частота 4	202,000	623,500	376,500	815,500	620,500	831,500	603,500	588,500	524,500	516,500	375,500	285,500
Частота 5	210,000	631,500	384,500	823,500	628,500	839,500	611,500	596,500	532,500	524,500	383,500	293,500
Частота 6	218,000	639,500	392,500	831,500	636,500	847,500	619,500	604,500	540,500	532,500	391,500	301,500
Частота 7	226,000	647,500	400,500	839,500	644,500	855,500	627,500	612,500	548,500	540,500	399,500	309,500
Частота 8	234,000	655,500	408,500	847,500	652,500	863,500	635,500	620,500	556,500	548,500	407,500	317,500
Частота 9	242,000	663,500	416,500	855,500	660,500	871,500	643,500	628,500	564,500	556,500	415,500	325,500
Частота 10	250,000	671,500	424,500	863,500	668,500		651,500	636,500	572,500	564,500	423,500	333,500
Частота 11	258,000	679,500	432,500	871,500	676,500		659,500	644,500	580,500	572,500	431,500	341,500
Частота 12	266,000	687,500	440,500	879,500	684,500	775,500	667,500	652,500	588,500	580,500	439,500	349,500
Частота 13	274,000	695,500	448,500	887,500	692,500	783,500	675,500	660,500	596,500	588,500	447,500	357,500
Частота 14	282,000	703,500	456,500	895,500	700,500	791,500	683,500	668,500	604,500	596,500	455,500	365,500
Частота 15	290,000	711,500	464,500	903,500	708,500	799,500	691,500	676,500	612,500	604,500	463,500	373,500
Частота NIT	298,000	719,500	472,500	911,500	716,500		699,500				471,500	381,500

Если самостоятельно настроить цифровой декодер не удалось,

- Вы можете воспользоваться аудио-инструкцией, позвонив по номеру 1188 (звонок бесплатный);
- Вы можете обратиться за помощью в службу абонентской поддержки, позвонив по номеру 1188 (звонок бесплатный);
- Вы можете обратиться за помощью в службу технической поддержки, позвонив по номеру 198 (звонок бесплатный).

Все желающие подключить Цифровое кабельное ТВ от IDC могут приобрести декодер и оформить подключение в ближайшем Центре связи компании.

Дополнительная информация по телефону 1188.

