

Samsung SCH-A950

Menu/Меню

Recent Calls – данные о звонках

1. Missed – пропущенных
2. Received – входящих
3. Dialed - исходящих
4. All – всех звонках
5. View Timer – отображение времени
 - Last Call – последнего звонка
 - All Calls – всех звонков
 - Received Calls – входящих звонков
 - Dialed Calls – исходящих звонков
 - Roamed Calls – звонков в зоне роуминга
 - Transmit Kilobytes – отправленных данных (Кбт)
 - Received Kilobytes – полученных данных (Кбт)
 - Total Kilobytes – всего данных (Кбт)
 - Last Reset – время последнего сброса данных о соединениях
 - Lifetime Call – вообще звонков за историю телефона
 - Lifetime Data Counter – вообще данных (Кбт) за историю телефона

Contacts – записная книга

1. New Contact – новый контакт
2. Contact List – список всех контактов
3. Groups – группы контактов
 1. No Group – общая
 2. Business – бизнес

3. Colleague – коллеги
4. Family – Семья
5. Friends – друзья
4. Speed Dials – быстрый набор телефонов
5. My name Card – данные о владельце телефона

Messaging – работа с сообщениями

1. New TXT Msg – новое текстовое сообщение
2. New PIX/FLIX Msg – мультимедийное сообщение из числа ранее сохраненных
3. New Handwritten Msg – новое, только что созданное мультимедийное сообщение (в виде нарисованного эскиза)
4. Inbox – входящие
5. Sent – отправленные
6. Drafts – черновики
7. Voicemail – голосовая почта
8. E-Mail – интернет почта
9. Mobile IM – не использовать
10. Chat – чат

Get it Now – получение и управление ресурсами

1. Get Tunes & Tones – скачать мелодии
 1. Get New Ringtones – скачать новые рингтоны
 2. My Ringtones – мои рингтоны
 3. My MP3s – мои MP3 файлы
 4. My Sounds – мои мелодии
2. Get PIX & FLIX – скачать мультимедиа
 1. Get V CAST Video – скачать видео
 2. Get New PIX – скачать заставку (фото)
 3. My PIX – моя заставка (фото)

4. My FLIX – мои ролики (видео)
5. PIX Place – альбом
6. Take PIX – создать фотографию
7. Take FLIX – создать видео
3. Get Fun & Games – развлечения и игры
4. Get News & Info – скачать новости
5. Get Going – начать загрузку
6. Get More – скачать многое другое

Settings & Tools

1. My Account – не использовать
2. Tools – настройки
 1. Calendar – календарь
 2. MP3 Player – MP3 проигрыватель
 3. Alarm Clock – будильник
 4. World Clock – мировое время
 5. Notepad – блокнот
 6. Calculator – калькулятор
 7. Voice Services – голосовой сервис
 1. Voice Dial – голосовой набор
 2. Train Word – произношение слов
 3. Voice Memo – диктофон
 8. Shortcut Key – быстрая активация
 - Calendar - календарь
 - Tunes & Tones - звуки
 - Gallery - галерея
 - Fun & Games – развлечения и игр
 - News & Info - новости
 - Inbox – входящие сообщения
 - Sent - отправленные
 - Email – интернет почту
 - Chat - чат
 - Settings & Tools - установки
 - Tools - настройки
3. Sounds – звуки
 1. Master Volume – настройка громкости
 2. Call Sounds – сигнал звонка

1. Call Ringtone – рингтон
 - My Ringtones – мои рингтоны
 - My Sounds – мои мелодии
2. Call Vibrate – вибратор
3. Alert Sounds – сигналы оповещения
 1. TXT Message – текстовое сообщение
 2. PIX-FLIX Message – мультимедийное сообщение
 3. Voicemail Messages – голосового сообщения
4. Keypad Volume – громкость клавиатуры
5. Earpiece Volume – громкость динамика
6. Service Alerts – сервисные оповещения
 - ERI
 - Minute Beep – на каждую минуту разговора
 - Call Connect – о соединении
7. Power On/Off – звуковое сопровождение при вкл/выкл телефона
4. Display – настройки дисплея
 1. Banner – надпись
 1. Personal Banner – персональная надпись
 2. ERI Banner – ERI подпись
 2. Backlight – подсветка
 1. Display – дисплея
 - Duration – продолжительность
 - Brightness - яркость
 2. Keypad – клавиатура
 3. Contrast – контрастность
 4. Wallpaper – обои (заставки)
 1. Main LCD – основного дисплея
 2. Front LCD – переднего дисплея
 5. Display Theme – фон дисплея
 6. Power On/Off Animation – анимации при вкл/выкл телефона
 1. Power On – при включении
 2. Power Off – при выключении
 7. Service LED – не использовать
5. System – система

1. Device Info – информация об устройстве
 1. My Number – номер телефона
 2. SW Version - версия
 3. Icon Glossary – символы
2. Manage Memory – управление памятью
 1. Save Options – опции сохранения
 - all – все сохранения
 - Pix – картинок
 - Flix – роликов
 - Sounds – мелодий
 2. Phone Memory – память телефона
 - Memory Usage – использовано памяти
 - My Pix - занято картинками
 - My Flix – занято роликами
 - My Sounds – занято мелодиями
 - My Ringtones – занято рингтонами
 - Voice Memo – занято диктофоном
 3. Card Memory – память карты
3. Language – язык меню
4. Location – не использовать
5. Security – используется оператором
6. System Select – выбор системы
7. NAM Selection – выбор номера
8. Standalone Mode – автономный вид
6. Call Settings – настройки звонка
 1. Answer Options – способ ответа
 2. Auto Retry - автоповтор
 3. TTY Mode – не использовать
 4. One Touch Dial – быстрый набор
 5. Voice Privacy – секретность голоса
 6. Call Restrictions – ограничения звонка
 7. Data Settings – настройка передачи данных
 8. DTMF Tones – не использовать
7. Clock Format – формат часов
 1. Main Clock – часы на главном дисплее
 2. Front Clock – часы на переднем дисплее
8. Ringer ID – идентификация звонком

9. Picture ID – идентификация картинкой
10. Bluetooth – блютуз
 1. On/Off – вкл/выкл
 2. Search – поиск
 3. Disconnect – разъединение
 4. Registered list – зарегистрированный список
 5. Bluetooth Settings – настройки блютуз

SAMSUNG SCH a950



- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, выбрать **SETTINGS & TOOLS**, выбрать «6, *Call Settings*» нажать «OK», выбрать «1, *Answer Options*» и нажать «OK», затем выбрать подходящий способ ответа:

- ✓ Flip Open – начало ответа, после открытии телефона
- ✓ Any Key – начало ответа нажатием любой клавиши
- ✓ Send Only – начало ответа нажатием клавиши «OK»
- ✓ Auto Answer – автоответчик.

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, выбрать **Recent Calls**, выбрать «2, *Received*» нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, выбрать **Recent Calls**, выбрать «3, *Dialed*» нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, выбрать **Recent Calls**, выбрать «1, *Missed*» нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для удаления номера из списка входящих звонков необходимо войти в *Menu*, выбрать **Recent Calls**, выбрать «2, *Received*» нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора

OPTIONS, выбрать *Erase*, нажать «OK», нажать *Yes*. Для удаления всего списка телефонов выбрать *Erase All*, нажать «OK», нажать *Yes*. (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки)

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, выбрать **Contacts**.

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, выбрать **Contacts**, выбрать пункт «2, *Contact List*» нажать «OK», с помощью джойстика \blacktriangle найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации нажать «OK».

Если вы захотели отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо выбрать пункт и нажать клавишу «OK» (с подписью **EDIT**), произвести изменения и нажать «OK» (*Save*).

Для внесения номера в записную книгу войти в *Menu*, выбрать **Contacts**, найти пункт «1, *New Contact*» нажать «OK». Заполнив все поля (имя, телефон, e – mail, и т.д.) нажать «OK» (*Save*).

Каждый телефонный контакт можно отнести к группе контактов. Для изменения названия группы войти в *Menu*, выбрать **Contacts**, найти пункт «3, *Groups*» нажать «OK», выбрать группу с помощью джойстика \blacktriangle , нажать правую клавишу выбора **OPTIONS**, выбрать *Rename* и нажать «OK», изменить название группы, нажать «OK» (*Save*). Для того чтобы создать новую группу контактов войти в *Menu*, выбрать **Contacts**, найти пункт «3, *Groups*» нажать «OK», нажать левую клавишу выбора **NEW**, ввести название группы и нажать «OK» (*Save*).

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, выбрать **Contacts**, выбрать пункт «2, *Contact List*» нажать «OK», с помощью джойстика \blacktriangle найти необходимый телефонный

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

(ок) – клавиша подтверждения выбора

Вход в меню осуществляется нажатием правой клавиши джойстика или клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;

номер, нажать правую клавишу выбора **OPTIONS**, выбрать **Erase**, нажать «**OK**», нажать **Yes**.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в **Menu**, выбрать **Messaging**. (или нажать левую клавишу выбора).

Для создания и отправки текстового сообщения войти в **Menu**, выбрать **Messaging**, выбрать «**1, New TXT Msg**» нажать «**OK**», ввести номера телефонов, нажать «**OK**», с помощью клавиатуры ввести текст сообщения, для отправки нажать «**OK**».

Для отправки мультимедийного сообщения из числа ранее сохраненных, войти в **Menu**, выбрать **Messaging**, выбрать «**2, New PIX/FLIX Msg**» нажать «**OK**», ввести номера телефонов, ввести текст, выбрать фотографию из ранее сохраненных, выбрать музыку, нажать «**OK**» (**Send**).

Для создания и отправки мультимедийного сообщения (в виде нарисованного эскиза), войти в **Menu**, выбрать **Messaging**, выбрать «**3, New Handwritten Msg**» нажать «**OK**» (фотоаппарат включиться), выбрать объект фотографирования, нажать «**OK**» ввести номера телефонов, ввести текст, выбрать музыку, нажать «**OK**» (**Send**).

Для просмотра ранее отправленных сообщений войти в **Menu**, выбрать **Messaging**, выбрать «**5, Sent**», нажать «**OK**». Затем с помощью джойстика \blacklozenge , выбрать сообщение, нажать «**OK**» и просмотреть его.

Для удаления сообщений, из числа ранее отправленных войти в **Menu**, выбрать **Messaging**, выбрать «**5, Sent**», нажать «**OK**». Затем с помощью джойстика \blacklozenge , выбрать сообщение и нажать левую клавишу выбора **Erase**, нажать **Yes**.

Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа \boxtimes на дисплее, выбрать:

- View now – открыть (просмотреть) сейчас
- View later – открыть (просмотреть) позже

Выбрав View now, поступившее сообщение отобразится у вас на дисплее. Для этого выбрать **View now**, нажать «**OK**».

Если же воспользоваться пунктом View later, то просмотреть его можно только из папки **Inbox**.

Для просмотра ранее поступивших сообщений войти в **Menu**, выбрать **Messaging**, выбрать «**4, Inbox**», нажать «**OK**». Затем с помощью джойстика \blacklozenge выбрать сообщение, нажать «**OK**» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших необходимо войти в **Menu**, выбрать **Messaging**, выбрать «**4, Inbox**», нажать «**OK**». Затем с помощью джойстика \blacklozenge , выбрать сообщение и нажать левую клавишу выбора **Erase**, нажать **Yes**.

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: нажать **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**3, Sounds**» нажать «**OK**», выбрать «**2, Call Sounds**» нажать «**OK**». Выбрать:

- Для установки мелодии выбрать «**1, Call Ringtone**» нажать «**OK**», выбрать «**1, My Ringtones**» или «**2, My Sounds**» нажать «**OK**», выбрать мелодию и нажать «**OK**».
- Для установки вибратора при поступлении вызова выбрать «**2, Call Vibrate**» нажать «**OK**», выбрать **ON(ВКЛ)** или **OFF(ВЫКЛ)**, нажать «**OK**».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**3, Sounds**» нажать «**OK**», выбрать «**3, Alert**» нажать «**OK**». Выбрать:

- для настройки мелодии на текстовое сообщение «**1, TXT Message**»;
- для мультимедийного выбрать «**2, PIX-FLIX Message**»;
- для голосового «**3, Voicemail Message**».

Для установки мелодии при поступлении текстового сообщения войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**3, Sounds**» нажать «**OK**», выбрать «**3, Alert**» нажать «**OK**», выбрать «**1, TXT Message**» нажать «**OK**», выбрать «**1, Tone**» нажать «**OK**», выбрать «**1, My Ringtones**» или «**2, My Sounds**» нажать «**OK**», выбрать мелодию и нажать «**OK**».

Для установки вибратора при поступлении текстового сообщения войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**3, Sounds**» нажать «**OK**», выбрать «**3, Alert**» нажать «**OK**», выбрать «**1, TXT Message**» нажать «**OK**», выбрать «**2, Vibrate**» нажать «**OK**», выбрать **ON(ВКЛ)** или **OFF(ВЫКЛ)**, нажать «**OK**».

Для установки напоминания на поступление текстового сообщения войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**3, Sounds**» нажать «**OK**», выбрать «**3, Alert**» нажать «**OK**», выбрать «**1, TXT Message**» нажать «**OK**», выбрать «**3, Reminder**» нажать «**OK**», установить время на оповещение и нажать «**OK**».

(Таким же способом осуществляются настройки оповещения на мультимедийные и голосовые сообщения)

Для установки громкости звуковых эффектов, войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**3, Sounds**» нажать «**OK**», выбрать «**1, Master Volume**» нажать «**OK**», установить необходимую громкость и нажать «**OK**».

Регулировка громкости тона нажатия клавиш выполняется боковой клавишей.

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

Настройка дисплея

Для настройки контрастности не основного дисплея (переднего) войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «4, *Display*» нажать «OK», выбрать «3, *Contrast*» нажать «OK», установить необходимую контрастность и нажать «OK».

Для настройки яркости основного дисплея войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «4, *Display*» нажать «OK», выбрать «2, *Backlight*» нажать «OK», выбрать «1, *Display*» нажать «OK», выбрать «2, *Brightness*» нажать «OK», клавишами джойстика \blacktriangle выбрать уровень яркости, нажать «OK».

Для установки времени подсветки:

- дисплея, войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «4, *Display*» нажать «OK», выбрать «2, *Backlight*» нажать «OK», выбрать «1, *Display*» нажать «OK», выбрать «1, *Duration*» нажать «OK», установить время подсветки и нажать «OK».
- клавиатуры, войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «4, *Display*» нажать «OK», выбрать «2, *Backlight*» нажать «OK», выбрать «2, *Keypad*» нажать «OK», установить время подсветки и нажать «OK».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «4, *Display*» нажать «OK», выбрать «1, *Banner*» нажать «OK», выбрать «1, *Personal Banner*» нажать «OK», ввести текст надписи и нажать «OK».

Для установки часов (их вида) на основном дисплее войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*,

выбрать «7, *Clock Format*» нажать «OK», выбрать «1, *Main Clock*» нажать «OK», выбрать установку часов и нажать «OK».

Для установки часов (их вида) на не основном дисплее войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «7, *Clock Format*» нажать «OK», выбрать «2, *Front Clock*» нажать «OK», выбрать установку часов и нажать «OK».

Для установки заставки (анимации, видео) на основном дисплее войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «4, *Display*» нажать «OK», выбрать «4, *Wallpaper*» нажать «OK», выбрать «1, *Main LCD*» нажать «OK».

- Для установки фотографий из собственного альбома выбрать «1, *My PIX*» нажать «OK», выбрать картинку, нажать «OK».
- Для установки видеоролика выбрать «2, *My FLIX*» нажать «OK», выбрать видео, видеоролик и нажать «OK».
- Для установки картинки имеющихся на телефоне выбрать «3, *Pre-loaded PIX*» нажать «OK», выбрать картинку и нажать «OK».

Для установки заставки на не основном дисплее войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «4, *Display*» нажать «OK», выбрать «4, *Wallpaper*» нажать «OK», выбрать «2, *Front LCD*» нажать «OK».

- Для установки фотографий из собственного альбома выбрать «1, *My PIX*» нажать «OK», выбрать картинку, нажать «OK».
- Для установки картинки имеющихся на телефоне выбрать «2, *Pre-loaded PIX*» нажать «OK», выбрать картинку и нажать «OK».

Для установки различного фона подсветки меню необходимо войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «4, *Display*» нажать «OK», выбрать

«5, *Display Theme*» нажать «OK», выбрать желаемый фон, нажать «OK».

Голосовое управление телефоном и голосовой набор номера

Функция голосового управления телефона позволяет не только производить голосовой набор телефонных номеров, но и управлять меню телефона с помощью собственного голоса. Для этого необходимо активировать голосовой набор, нажать и удерживать несколько секунд клавишу **0**. После этого появится список с заголовком «**Say a command**» - выбрать и сказать команду (англ.).

- Call <Name> - сказать *Call*, затем после слов информатора *Say the Name or Number*, произнести имя или номер для набора – пойдет набор произнесенных данных.
- Sent Text <Name> - сказать *Sent Text*, после слов информатора *Say the Name or Number*, произнести имя или номер для написания и отправки сообщения – откроется окно для создания и отправки сообщения.
- Lookup <Name> - сказать *Lookup*, затем после слов информатора *Say the Name* произнести имя, подтвердить *Yes* – откроются данные в записной книге.
- Go to <Menu> - произнести *Go to Menu*, после слов информатора, откроется меню диктофона
- Check <item>- произнести *Check*, после слов информатора откроются данные о состоянии телефона

Для использования диктофона войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «2, *Tools*» нажать «OK», выбрать «7, *Voice Services*» нажать «OK», выбрать «3, *Voice Memo*» нажать «OK», нажать левую клавишу выбора *New*, нажать

REC – запись началась. Для остановки записи нажать **STOP**.

Для удаления выбрать запись, нажать правую клавишу выбора **OPTIONS**, выбрать **Erase** и нажать «**OK**».

Установка будильника

Для того чтобы установить будильник войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**2,Tools**» нажать «**OK**», выбрать «**3,Alarm Clock**» нажать «**OK**», выбрать **Alarm 1,2,3**, нажать «**OK**», установить будильник и нажать «**OK**».

Для того чтобы сбросить установки будильника войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**2,Tools**» нажать «**OK**», выбрать «**3,Alarm Clock**» нажать «**OK**», выбрать **Alarm 1,2,3**, нажать правую клавишу выбора **OPTIONS**, выбрать **Reset Alarm**, нажать «**OK**». Для сброса всех установленных будильников, выбрать **Reset All**, нажать «**OK**».

Использование фотоаппарата

Использование фотоаппарата на мобильном телефоне осуществляется следующим способом: Для включения режима фотоаппарата 1 раз нажать клавишу, которая находится с правого бока телефона. Фотоаппарат включен. Для увеличения картинку пользоваться кнопками ◀ ▶ джойстика. Для увеличения яркости картинку использовать ⬆ клавиши джойстика. Для того чтобы сделать сам фотоснимок нажать «**OK**» (**Take**). Для сохранения фотографии нажать левую клавишу выбора **SAVE**.

Использование камеры

Для включения камеры 2 раза нажать с правого бока телефона кнопку с изображением фотоаппарата. Камера включена. Для увеличения картинку пользоваться кнопками ◀ ▶ джойстика. Для увеличения яркости картинку использовать ⬆ клавиши джойстика. Для того чтобы начать запись,

нажать **REC**. Для сохранения записи нажать левую клавишу выбора **SAVE**. Для удаления записи до ее сохранения, нажать правую клавишу выбора **Erase**.

Другие функции

Для просмотра календаря войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**2,Tools**» нажать «**OK**», выбрать «**1,Calendar**» нажать «**OK**».

Для пользования калькулятором необходимо войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**2,Tools**» нажать «**OK**», выбрать «**6, Calculator**» нажать «**OK**» провести все необходимые вычисления и нажать «**End**» для выхода.

Для просмотра мирового времени войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**2,Tools**» нажать «**OK**», выбрать «**4,World Clock**» нажать «**OK**».

Используя кнопки ◀ ▶ джойстика найти необходимый часовой пояс.

Для записи необходимой информации в блокнот необходимо войти в **Menu**, выбрать **Settings & Tools**, выбрать «**2,Tools**» нажать «**OK**», выбрать «**5,Note Pad**» нажать «**OK**», затем нажать левую клавишу выбора **Add**, с помощью клавиатуры телефона ввести необходимые данные, нажать «**OK**»(**Save**).